



TP-LINK Karta sieciowa Archer TXE75E PCI-E AXE5400

Cena brutto	245,00 zł
Cena netto	199,19 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	60646517
Kod producenta	ARCHER TXE75E
Kod EAN	4897098687383
Producent	TP-LINK

Opis produktu

Trzypasmowa karta sieciowa PCI Express, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E AXE5400

- **Nieźrównana prędkość w trzech pasmach** — Zwiększ ogólną prędkość do 2402 Mb/s (6 GHz) + 2402 Mb/s (5 GHz) + 574 Mb/s (2,4 GHz)
- **Wi-Fi 6E** — Przejdź na czystsze i szersze pasmo 6 GHz, aby uzyskać wyższą przepustowość oraz prędkość. Obecnie pasmo 6 GHz jest obsługiwane wyłącznie przez Windows 11
- **Niezawodne połączenia** — Najnowszy chipset Intel® Wi-Fi 6E obniża opóźnienia i zwiększa niezawodność połączenia, aby w pełni wykorzystać potencjał routera Wi-Fi 6E
- **Większy zasięg sygnału** — Dwie wielokierunkowe anteny z magnetyczną podstawką są stworzone do optymalnego odbioru sygnału
- **Bluetooth 5.3** — Większe bezpieczeństwo i niezawodność względem poprzedniej generacji (Bluetooth 5.2)
- **Niezawodna ochrona** — Najnowsze ulepszenia standardu WPA3 zapewniają jeszcze większy poziom bezpieczeństwa i bardziej kompleksową ochronę danych
- **Dopracowana konstrukcja** — Zaawansowany rozpraszacz ciepła oraz połączane elementy wpływają pozytywnie na stabilność i niezawodność pracy urządzenia, nawet przy wysokiej temperaturze procesora
- **Kompatybilność wsteczna** — Pełna zgodność ze standardami 802.11ax/ac/a/b/g/n

Specyfikacja

CECHY SPRZĘTOWE

Wymiary (S x G x W)

95,2 × 120,8 × 21,5 mm
(3,7 × 4,8 × 0,8 cali)

Anteny

2 trzypasmowe anteny o wysokim zysku

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

Standardy bezprzewodowe

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Prędkość łącza w sieci WLAN

6 GHz:
11ax: do 2402Mb/s

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

	5 GHz: 11ax: do 2402 Mb/s (dynamicznie) 11ac: do 1732 Mb/s (dynamicznie) 11n: do 300 Mb/s (dynamicznie) 11a: do 54 Mb/s (dynamicznie)
	2,4 GHz: 11ax: do 574 Mb/s (dynamicznie) 11n: do 400 Mb/s (dynamicznie) 11g: do 54 Mb/s (dynamicznie) 11b: do 11 Mb/s (dynamicznie)
Czułość odbiornika w sieci WLAN	6 GHz: 11ax HE160 MCS0:-86 11ax HE160 MCS11:-56
	5 GHz: 11ax HE80 MCS0: -90 dBm 11ax HE80 MCS11: -59 dBm 11a 54Mb/s: -77 dBm 11ac VHT80 MCS0: -92dBm 11ac VHT80 MCS9: -64dBm
	2,4 GHz: 11ax HE40 MCS0: -91 dBm 11ax HE40 MCS11: -60 dBm 11g 54Mb/s: -76 dBm 11n HT40 MCS7: -72dBm
Moc wyjściowa WLAN	5 GHz: 20dBm(FCC) / 15dBm(CE) (EIRP) 2,4 GHz: 20dBm(FCC) / 16dBm(CE) (EIRP) 6 GHz: 12dBm(FCC)
Tryby WLAN	Tryb infrastruktury
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej	WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK
INNE	
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Zawartość opakowania	Archer TXE75E Magnetyczna podstawka anten z kablem o długości 1m 2 anteny o wysokim zysku Śledź low-profile Kabel modułu Bluetooth do złącza Header Instrukcja szybkiej instalacji Płyta CD
Wymagania systemowe	Windows 11/10 (64-bit) Obecnie pasmo 6 GHz jest obsługiwane wyłącznie przez Windows 11
Środowisko pracy	Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji
Specyfikacja akcesoriów	Długość kabla podstawki: 1 m Długość kabla modułu Bluetooth do złącza Header: 0,3 m