Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/asus-plyta-glowna-rog-strix-b850-f-gaming-wifi-amd-am5-4ddr5-dphdmi-atx-sklep-kozienice-radom-p-15941.html



Asus Płyta główna ROG STRIX B850-F GAMING WIFI AMD AM5 4DDR5 DP/HDMI ATX SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	**1 487,40 zł**
Cena netto	**1 209,26 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Kod producenta	**90MB1J70-M0EAY0**
Kod EAN	**4711387771013**
Producent	**ASUS**

Opis produktu

Asus Płyta główna ROG STRIX B850-F GAMING WIFI AMD AM5 4DDR5 DP/HDMI ATX

SPECYFIKACJA

CPU	Gniazdo AMD AM5 do procesorów AMD Ryzen™ z serii 9000, 8000 i 7000 do komputerów stacjonarnych
Chipset	AMD B850 Chipset
Pamięć	4 x gniazda DIMM, maks. 192 GB, DDR5 Obsługuje do 8000+MT/s (OC) z procesorami Ryzen™ z serii 9000, 8000 i 7000, niebuforowanymi modułami DIMM z ECC i bez ECC Dwukanałowa architektura pamięci Obsługuje rozszerzone profile AMD do przetaktowywania (EXPO™) Ulepszony profil pamięci ASUS (AEMP)
Grafika	1 port DisplayPort 1 x port HDMI
Gniazda rozszerzeń	Procesory do komputerów stacjonarnych AMD Ryzen™ z serii 9000 i 7000 1 x gniazdo PCIe 5.0 x16 Procesory do komputerów stacjonarnych AMD Ryzen™ z serii 8000 1 x gniazdo PCIe 5.0 x16 (obsługuje tryb PCIe 4.0 x8/x4) Chipset AMD B850 1 x gniazdo PCIe 4.0 x16 (obsługuje tryb x4)

Pamięć	Łącznie obsługuje 4 gniazda M.2 i 2 porty SATA 6 Gb/s
Ethernet	1 x Intel 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard
Bezprzewodowe & Bluetooth	2x2 WiFi 7 (802.11be) + Bluetooth v5.4
USB	Tylne złącze USB (łącznie 12 portów) 1 port USB 20 Gb/s (1 x USB Type-C) 3 porty USB 10 Gb/s (2 x Typ A + 1 x USB Typ-C) 4 porty USB 5 Gb/s (4 x Typ A) 4 porty USB 2.0 (4 x Typ A) USB z przodu (łącznie 7 portów) 1 x złącze USB USB 10 Gb/s (obsługuje USB Type-C) 1 x złącze USB 5 Gb/s obsługuje 2 dodatkowe porty USB 5 Gb/s 2 x nagłówek USB 2.0 obsługuje 4 dodatkowe porty USB 2.0 Wyjście zasilania USB Type-C: maks. 5 V/3 A
Audio	ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC - Wykrywanie impedancji dla przednich i tylnych wyjść słuchawkowych - Obsługuje: wykrywanie gniazda jack, przesyłanie wielostrumieniowe, zmianę przypisania gniazd na panelu przednim - Wysokiej jakości wyjście odtwarzania stereo o współczynniku SNR 120 dB i wejście nagrywania o współczynniku SNR 113 dB (wejście liniowe) - Obsługuje odtwarzanie do 32-bitów/192 kHz Funkcje audio - Technologia ekranowania SupremeFX - Wzmacniacz Savitech SV3H712 - Tylny optyczny port wyjściowy S/PDIF - Wysokiej jakości kondensatory audio - Okładka audio
Porty we/wy na panelu tylnym	1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C) 3 x USB 10Gbps ports (2 x USB Type-A + 1 x USB Type-C) 4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A) 4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A) 1 x DisplayPort 1 x HDMI™ port 1 x Wi-Fi module 1 x Intel 2.5Gb Ethernet port 2 x Audio jacks 1 x Optical S/PDIF out port 1 x BIOS FlashBack™ button 1 x Clear CMOS button
Wewnętrzne złącza we/wy	Związane z wentylatorem i chłodzeniem 1 x 4-pinowe złącze wentylatora procesora 1 x 4-pinowe złącze wentylatora CPU OPT 1 x 4-pinowe złącze pompy AIO 4 x 4-pinowe złącza wentylatorów obudowy Związane z mocą 1 x 24-pinowe główne złącze zasilania 2 x 8-pinowe złącza zasilania procesora +12 V Związane z przechowywaniem 4 gniazda M.2 (klucz M)

	2 porty SATA 6Gb/s USB 1 x złącze USB 10 Gb/s (obsługuje USB Type-C) 1 x złącze USB 5 Gb/s obsługuje 2 dodatkowe porty USB 5 Gb/s 2 x nagłówek USB 2.0 obsługuje 2 dodatkowe porty USB 2.0 Różnorodny 3 adresowalne nagłówki Gen 2 1 x zworka przepięciowa procesora 1 x złącze audio na panelu przednim (F_AUDIO) 1 x przycisk zasilania 1 x 10-1-pinowe złącze przedniego panelu systemowego 1 x złącze czujnika termicznego 1 x złącze Thunderbolt™ (USB4®).
Specjalne funkcje	Extreme Engine Digi+ - 5K Black metallic capacitors ASUS Q-Design - M.2 Q-Latch - M.2 Q-Release - M.2 Q-Slide - PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot) - Q-Antenna - Q-Dashboard - Q-DIMM - Q-LED (CPU [czerwony], DRAM [żółty], VGA [biały], urządzenie rozruchowe [żółty zielony]) - Q-Slot Rozwiązanie termiczne ASUS - Radiator M.2 - Konstrukcja radiatora VRM ASUS EZ DIY - Przycisk BIOS FlashBack - Dioda BIOS FlashBack - Clear CMOS button - ProCool - Wstępnie zamontowana osłona wejść/wyjść - SafeSlot - SafeDIMM Synchronizacja aury - Adresowalne nagłówki Gen 2
Funkcje oprogramowania	ROG Exclusive Software - ROG CPU-Z - Dolby Atmos Ekskluzywne oprogramowanie ASUS Armoury Crate - AIDA64 Extreme (60 days free trial) - Aura Creator - Aura Sync - GameFirst 4 - HWiNFO - Oszczędzanie energii ASUS DriverHub ASUS GlideX TurboV Core Adobe Creative Cloud (bezpłatna wersja próbna) Norton 360 dla graczy (60-dniowa bezpłatna wersja próbna) WinRAR (40-dniowy bezpłatny okres próbny)

	BIOS UEFI AI Overclocking Guide ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash - Tryb ASUS UEFI BIOS EZ - ASUS MyHotkey
BIOS	256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Zarządzalność	WOL by PME, PXE
Akcesoria	Kable 2 kable SATA 6 Gb/s Różnorodny 1 x antena ASUS WiFi Q 1 x pakiet opasek kablowych 1 x pakiet M.2 Q-Latch 1 x pakiet M.2 Q-Slide 1 x breloczek ROG 1 x naklejki ROG Strix 4 gumki M.2 Nośniki instalacyjne 1 x dysk USB z narzędziami i sterownikami Dokumentacja 1 x skrócona instrukcja obsługi
System operacyjny	Windows 11
Kształt	ATX 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm)
Rozmiary pudełka	353mm*273mm*68mm
Waga produktu	2.06 Kg